

تولید کننده و ارائه دهنده
سیستم های توزین الکترونیکی
اتوماسیون فروشگاهی و تجهیزات وابسته

دفترچه راهنمای کاربری سری

ویستا 70000 T-Plus

TPHUS

فهرست:

۴	توصیه ها
۴	قابلیت ها
۵	بخش اول
۵	(۱-۱) تعریف کالا
۵	(۲-۱) تخصیص حافظه فوری
۶	(۳-۱) فراخوانی حافظه
۶	(۱-۳-۱) از طریق کلید سریع
۶	(۴-۱) تغییر قیمت کالا
۶	(۱-۴-۱) تغییر قیمت دائم
۶	(۲-۴-۱) تغییر قیمت موقت
۷	بخش دوم
۷	(۱-۲) فروش حافظه وزنی
۷	(۲-۲) فروش دستی وزنی
۷	(۳-۲) فروش حافظه تعدادی
۷	(۴-۲) فروش دستی تعدادی
۸	(۵-۲) فروش توسط بارکدخوان
۸	(۶-۲) نحوه حذف کالا از فاکتور
۸	(۷-۲) محاسبه باقیمانده پول مشتری
۸	(۸-۲) عملکرد ارسال مبلغ روی کارتخوان
۸	(۹-۲) قابلیت خالص فروشی
۹	بخش سوم
۹	(۳) گزارشات فروش
۹	(۱-۳) گزارش روزانه حافظه
۹	(۲-۳) گزارش دوره ای حافظه
۱۰	(۳-۳) گزارش روزانه تفکیکی
۱۰	(۴-۳) گزارش دوره ای تفکیکی
۱۰	(۵-۳) گزارش روزانه فروش
۱۰	(۶-۳) گزارش دوره ای فروش

فهرست:

۱۱	۷-۳ چاپ فاکتور با شماره (سری پلاس)
۱۱	۸-۳ چاپ مشخصات کالا
۱۱	۹-۳ گزارش موجودی حافظه (سری پلاس)
۱۱	۱۰-۳ گزارش کسری ها (سری پلاس)
۱۲	بخش چهارم
۱۲	۴ تنظیمات دستگاه
۱۲	۱-۴ تنظیمات پارسنگ
۱۲	۲-۴ تنظیمات عملیات ترازو
۱۲	۱-۲-۴ فروش با وزن پایدار
۱۲	۲-۲-۴ فروش با برگشت به صفر
۱۲	۳-۲-۴ فروش دستی
۱۲	۴-۲-۴ عملکرد کنترل حذف
۱۳	۵-۲-۴ عملکرد تغییر قیمت
۱۳	۶-۲-۴ پارسنگ بعد از چاپ (سری پلاس)
۱۳	۷-۲-۴ حذف گزارش قبل از تغییرات (سری پرینتردار)
۱۳	۳-۴ تنظیمات فیلدهای حافظه (سری پلاس)
۱۳	۴-۴ تنظیم ساعت
۱۳	۵-۴ تنظیم تاریخ
۱۳	۶-۴ تنظیم محافظ نمایشگر
۱۴	۷-۴ تخفیف کالا (سری پلاس)
۱۴	۸-۴ مالیات بر ارزش افزوده (سری پلاس)
۱۴	۹-۴ حذف اطلاعات
۱۴	۱-۹-۴ حذف یک حافظه کالا
۱۴	۲-۹-۴ حذف همه حافظه های کالا
۱۵	۳-۹-۴ حذف اطلاعات فروش
۱۵	۴-۹-۴ ریست شماره فاکتور
۱۵	۱۰-۴ فعال کردن بازر
۱۵	۱۱-۴ نمایش وزن

فهرست:

۱۵	۴-۱۲) فعال کردن ذخیره فروش (سری پرینتردار)
۱۵	۴-۱۳) تنظیم پورت سریال جانبی
۱۵	۴-۱۳-۱) کارتخوان بانکی
۱۵	۴-۱۳-۲) ارسال وزن
۱۶	بخش پنجم
۱۶	۵-۱) تنظیمات چاپگر
۱۶	۵-۲) تنظیمات بارکد
۱۷	۵-۳) نمونه های بارکدهای پیش فرض
۱۷	۵-۴) چاپ جمع وزن و تعداد
۱۸	۵-۵) تنظیمات واحد پول
۱۸	۵-۶) چاپ نام کاربر و غرفه
۱۸	۵-۷) گرد کردن
۱۸	بخش ششم
۱۸	۶) توابع فلش مموری (سری پلاس)
۱۹	بخش هفتم
۱۹	۷) تنظیمات شبکه (سری پلاس)
۱۹	۷-۱) نوع شبکه (در ترازوهای دارای وای فای)
۱۹	۷-۲) تنظیمات آی پی
۱۹	۷-۳) مد اتصال به شبکه
۱۹	۷-۴) پورت شبکه
۲۰	بخش هشتم
۲۰	۸) ثبت مشخصات کاربران (سری پلاس)
۲۰	۸-۱) کنترل دسترسی
۲۰	۸-۲) تعریف مدیر
۲۰	۸-۳) تعریف صندوقدار

مشتری محترم از این که محصول شرکت مهندسی توزین صدر را جهت استفاده انتخاب نموده‌اید از شما کمال تشکر را داریم. خواهشمندیم به این نکته توجه داشته باشید این دفترچه بین محصولات سری ویستا ، 70000 و T-Plus پرینتردار مشترک بوده و در بخش‌های مختلف مشخص گردیده که هر قابلیت در سری پلاس و یا هر دو وجود دارد.

توصیه ها

- ترازو را در محلی خشک نگهداری کنید .
- دستگاه را از محل هایی که باعث نویز می شود دور نگهدارید.
- از ورود آب به دستگاه جلوگیری کنید .
- برای طول عمر بیشتر باتری ابتدا دستگاه را به مدت ۱۲ ساعت به برق شهر وصل کنید و در استفاده‌های بعدی به محض کم شدن سطح باتری ترازو را به برق شهر وصل کنید.

قابلیت ها

- تعداد حافظه : ۴۰۰۰ عدد در سری پلاس، ۱۰۰۰ عدد سری پرینتردار
- حداکثر کالای فروش در یک فاکتور ۲۸ کالا در یک فاکتور
- تعریف کاربر با تعیین دسترسی به منوها (سری پلاس)
- دارای ۱۰ گزارش مختلف از فروش
- تنظیمات بارکد سطر در همه مدل ها و تجمیعی در سری پلاس
- تنظیمات چاپ و فاکتور فروش
- ال سی دی فارسی ۴ خط
- حذف کالاها در حین فروش
- چاپ فاکتور با شماره فاکتور دلخواه (سری پلاس)
- اتصال به کارت خوان بانکی و ارسال مبلغ کل فاکتور به آن
- قابلیت اضافه کردن مالیات بر روی هر کالا (سری پلاس)
- قابلیت انبارداری، تعریف موجودی و نقطه سفارش (سری پلاس)
- قابلیت محاسبه سود فروش (سری پلاس)
- انتخاب واحد پول ریال/تومان

بخش اول

۱-۱) تعریف کالا

برای ورود به منوهای ترازو از کلید **منو ذخیره** استفاده کنید، برای جابه‌جا شدن در منوها: کلید **۸↓** برای پایین رفتن، کلید **۹↑** برای بالا رفتن، برای ورود شماره منو و برای خروج از منو کلید **برگشت کشتو** بزنید. (نکته: ابتدا آیتم‌های مورد نظر خود را در منوی تنظیمات دستگاه ← تنظیمات فیلدهای حافظه فعال کنید (در بخش ۴ توضیح داده شده).

کلید **منو ذخیره** را زده و با زدن عدد ۱ وارد منوی ثبت مشخصات کالا شوید. توجه داشته باشید که جهت رفتن به مرحله بعد از کلید **منو ذخیره** استفاده نمایید.

منو ← ثبت مشخصات کالا ← نمایش عبارت "شماره حافظه" شماره حافظه مورد نظر جهت تعریف / تغییر را توسط کلید اعداد وارد نمایید ← نام کالا (۲۰ کاراکتر) ← نوع حافظه (۰ وزنی ۱ تعدادی) ← قیمت کالا (۷ رقم) ← بارکد کالا را توسط بارکدخوان اسکن کنید ← کد کالا را وارد کنید (۵ رقم) ← قیمت خرید (۷ رقم) ← درصد تخفیف (۲ رقم) ← درصد مالیات (۲ رقم) ← موجودی کالا (واحد گرم برای اجناس وزنی و عدد برای تعدادی، (۶ رقم) ← نقطه سفارش (۶ رقم) ← زمان انقضاء (۲ رقم) ← اتمام تعریف کالا

نکته: در سری پرینتردار کد کالا آخرین مرحله تعریف کالا بوده و مابقی تعاریف فقط در سری پلاس قابل تعریف است.

نکته مهم: در صورتیکه کالا از قبل تعریف شده باشد و فقط قصد تغییر نام آن را داشته باشید می‌بایست قبل از تغییر ابتدا از منوی تنظیمات دستگاه ← حذف اطلاعات ← حذف اطلاعات فروش ← عدد ۱ را بزنید و گزارش‌های ترازو را پاک کنید. (با پاک کردن گزارش‌ها اطلاعات و سوابق فروش پاک شده و قابل برگشت نیستند).

۱-۲) تخصیص حافظه فوری (سری پلاس)

به ترتیب کلید ←  ← ۱ ← ۲ را فشار دهید، یکی از کلیدهای حافظه را فشار دهید، سپس شماره حافظه مورد نظرتان را توسط کلید اعداد وارد کنید و کلید  را فشار دهید. در انتهای عملیات جهت خروج از منوی فوق کلید  را ۲ مرتبه فشار دهید.

۱-۳) فراخوانی حافظه

۱-۳-۱) از طریق کلید سریع

جهت انتخاب حافظه های ۱ تا ۳۵ با زدن مستقیم کلید حافظه انتخاب میشوند.

جهت انتخاب حافظه های ۳۶ تا ۷۰:  ← کلید حافظه

جهت استفاده از حافظه های ۷۱ به بعد: وارد کردن عدد حافظه مورد نظر (برای مثال ۲۲۰)

توسط کلید اعداد ← کلید حافظه (انتخاب حافظه ۲۲۰)

۱-۴) تغییر قیمت کالا

در این ورژن ۲ حالت تغییر قیمت وجود دارد (نحوه تغییر نوع تغییر قیمت در تنظیمات عملیات ترازو در بخش ۴ توضیح داده شده است).

۱-۴-۱) تغییر قیمت دائم

 ← وارد کردن شماره حافظه مورد نظر جهت تغییر قیمت ←  وارد کردن قیمت

جدید ← 

۱-۴-۲) تغییر قیمت موقت

یک حافظه را وارد کنید ←  ← وارد کردن قیمت جدید ← انجام عملیات فروش توجه: این عملکرد فقط جهت کالاهای وزنی بوده و قیمت می بایست حتما کمتر از قیمت تعریف شده کالا باشد.

بخش دوم

در هر مرحله از فروش برای چاپ فروش کلید و برای ثبت فروش (بدون پرینت) کلید را بزنید.

(۱-۲) فروش حافظه وزنی

کالا را روی سینی قرار دهید، حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و کلید را بزنید.

(۲-۲) فروش دستی وزنی

کالا را روی سینی قرار دهید سپس قیمت فروش را وارد کنید (حداکثر ۶ رقم) سپس برای ثبت کلید را بزنید.

(۳-۲) فروش حافظه تعدادی

برای فروش کالای تعدادی ابتدا تعداد مورد نظر را به وسیله اعداد وارد کرده و کلید را بزنید، سپس حافظه مورد نظرتان را انتخاب و برای ثبت کلید را بزنید. برای فروش یک عدد از کالای تعدادی فقط زدن حافظه مورد نظر کافیست.

(۴-۲) فروش دستی تعدادی

وارد کردن تعداد، زدن کلید وارد کردن قیمت کالا سپس برای ثبت کلید را بزنید.

شرکت مهندسی توزین صدر
رسالت کرمان شمالی نبش ۱۹۳
تلفن: ۰۲۱۲۲۵۰۹۹۶۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۲:۱۱
شماره ترازو: ۱ شماره غرفه: ۱
نام غرفه: غرفه ۵
نام کاربر: مدیر پیش فرض
شماره فاکتور: ۰۰۰۰۲

نام کالا	فی	تعداد/وزن	قیمت
شیرینی تر	۱۸۰۰۰	۱/۸۰۰	۳۲۴۰۰
رولت خامه ای	۱۷۰۰۰	۱/۲۰۰	۲۰۴۰۰
شمع تولد	۵۰۰۰	۲x	۱۰۰۰۰

تعداد: ۳
قیمت کل: ۶۲۸۰۰ تومان
تخفیف: ۳۱۴۰ تومان
ارزش افزوده: ۵۶۵۲ تومان
قابل پرداخت: ۵۰۱۰۰ تومان

25101000000026

به امید دیدار مجدد
از خرید شما سپاسگزاریم

۲-۵) فروش توسط بارکدخوان

پس از تعریف بارکد کالا در حافظه با هر بار اسکن بارکد کالا توسط بارکدخوان به صورت خودکار یک عدد از کالای مورد نظر فروخته می شود. برای فروش چند کالای مشابه بارکد دار ابتدا تعداد را توسط کلید اعداد وارد کرده و سپس کلید  را زده و بارکد کالا را اسکن نمایید.

۲-۶) نحوه حذف کالا از فاکتور

به وسیله کلید  می توانید کالاهای فروخته شده در فاکتور را بر روی ال سی دی مشاهده کنید و برای حذف هر کالا از کلید  استفاده کنید. با زدن کلید کنترل و زدن حذف کل فاکتور حذف می شود.

۲-۷) محاسبه باقیمانده پول مشتری

پس از فروش اقلام فاکتور و پیش از چاپ با زدن کلید  می توان با وارد کردن مبلغ پرداختی مشتری باقیمانده آن را در انتهای فاکتور چاپ کرد.

۲-۸) عملکرد ارسال مبلغ بر روی کارتخوان

پس از چاپ یا ثبت فروش فاکتور می توان با زدن کلید  مبلغ کل فاکتور را برای کارتخوان ارسال کرد. ارسال این مبلغ به واحد پول ترازو نیز بستگی دارد، در صورت انتخاب واحد پول "تومان" مبلغ به ریال برای کارتخوان ارسال می شود.

(نکته : در صورتیکه به هر دلیلی نیاز به ارسال مجدد مبلغ بر روی کارتخوان شد کلید  ←  را فشار دهید و توسط کلید  و  صفحه LCD را پیمایش کنید، شماره ردیف مبلغ مورد نظر را توسط کلید اعداد فشار دهید و سپس کلید  را فشار دهید، مبلغ فاکتور به کارتخوان ارسال می شود.

۲-۹) قابلیت خالص فروشی

در این ترازو این قابلیت ویژه وجود دارد که می توان مقدارهای وزن جعبه پیش فرض در ترازو تعریف کرد و در حین فروش آن ها را فراخوانی کرد و این مقدار نیز به عنوان وزن جعبه در پرینت فاکتور نیز چاپ می شود. (

توجه کنید که برای چاپ مقدار وزن جعبه در بخش تنظیمات چاپگر تعداد خط رکورد را بر روی ۲ بگذارید) برای فراخوانی پارسنگ تعریف شده ابتدا شماره پارسنگ مورد نظر را وارد کرده سپس کلید  و  را زده تا به مقدار وارد شده از وزن کالا کسر شود. این مقدار با تغییر مشتری فعال ترازو صفر می شود و با بازگشت دوباره به مشتری یک مقدار پارسنگ در آن ذخیره شده باقی مانده است. کاربرد این قابلیت در منف قنادی برای راه اندازی همزمان مشتری می باشد. تعریف این مقدار در بخش ۴ توضیح داده شده است.

بخش سوم

۳) گزارشات فروش

توجه: در گزارش ها تغییراتی نظیر تغییر نام کالا، تغییر واحد پول و تاریخ و ساعت دستگاه گزارش ها را دچار خطا می کند، لطفاً برای انجام امور فوق حتماً گزارش ها را پاک کنید (در صورت وجود گزارش دستگاه اجازه تغییر موارد فوق را نمی دهد).

۳-۱) گزارش روزانه حافظه

به منظور گزارش گرفتن از یک حافظه دلخواه به صورت زیر عمل کنید.

برای جابه‌جا شدن در منوها از کلید **۸** به منظور پایین رفتن و از کلید **۹** به منظور بالا رفتن استفاده کنید و برای ورود شماره منو را بزنید.

منو ← گزارشات فروش ← گزارش روزانه حافظه ← یک حافظه را بزنید.

شرکت مهندسی توزین صدر	
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱
گزارش روزانه حافظه	
شماره حافظه: ۰۰۰۱	
نام: خودکار بیک	
بارکد: ۶۹۴۷۵۰۳۷۲۸۶۰۱	
قیمت کل: ۴۵۶۰۰	ریال
مقدار کل: ۱۵۷۰	
تخفیف: ۱۶۰۰	ریال
ارزش افزوده: ۱۷۰۰	ریال
مبلغ دریافتی: ۴۵۷۰۰	ریال
سود کل: ۱۳۱۰	ریال
موجودی: ۱۱۰	
دفعات فروش: ۱۰	

۱- نام کالای حافظه مورد نظر

۲- کل فروش روزانه حافظه مورد نظر

۳- کل وزن/تعداد فروخته شده حافظه

۴- تعداد فاکتور فروخته شده

۵- میزان سود و موجودی کالای مورد نظر

۳-۲) گزارش دوره ای حافظه

این گزارش برای چاپ اطلاعات فروش یک حافظه در تاریخ مورد نظر می باشد.

توضیح: برای گرفتن گزارش روز خاص در گزارش ها تاریخ ابتدا و انتها همان تاریخ مورد نظر وارد شود.

۳-۳) گزارش روزانه تفکیکی

این گزارش، مقدار و مبلغ فروش حافظه های فوری را به صورت تفکیکی در دو بخش وزنی و تعدادی و جمع فروش سایر حافظه ها و فروش های دستی را چاپ کرده و در آخر نیز مبلغ کل فروش این کالاها را محاسبه می کند.

نکته: در سری پرینتر دار گزارش تفکیکی از حافظه یک تا ۳۰ را به صورت تفکیکی گزارش میدهد.

۳-۴) گزارش دوره ای تفکیکی

این گزارش همانند گزارش فوق می باشد، فقط با این تفاوت که اطلاعات گزارش را می توان در بازه تاریخی مورد نظر چاپ کرد.

۳-۵) گزارش روزانه فروش

این گزارش مبلغ کل فروش و تعداد فاکتور روز را چاپ می کند.

۳-۶) گزارش دوره ای فروش

این گزارش همانند گزارش فوق اطلاعات کل فروش را در بازه تاریخی مورد نظر چاپ می کند.

شرکت مهندسی توزین صدر		
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱	
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱	
گزارش روزانه حافظه تفکیکی		
نام کالا	فروش وزنی	قیمت
شیرینی دانمارکی	۱۰۲۰۰	۴۵۶۰۰
شیرینی تر	۱۳۴۳۰	۶۹۸۰۰
پای سبب	۱۶۷۰۰	۷۵۳۰۰
جمع کل:	۴۰۳۳۰	۱۹۰۷۰۰
جمع کل سایر حافظه ها:		۳۲۶۵۰۰
جمع کل فروش دستی:		۲۳۰۰۰
فروش تعدادی		
نام کالا	تعداد	قیمت
شمع تولد	۳۰۲	۳۲۱۰۰
جمع کل:	۳۰۲	۳۲۱۰۰
جمع کل سایر حافظه ها:		۶۵۰۰۰
جمع کل فروش دستی:		۳۲۰۰۰
قیمت کل:		
ریال	۶۴۰۵۰۰	
تخفیف:		
ریال	۱۵۰۰۰	
ارزش افزوده:		
ریال	۱۳۶۵۰	
مبلغ دریافتی:		
ریال	۶۳۹۱۵۰	
سود کل:		
ریال	۲۲۸۰۰	

شرکت مهندسی توزین صدر		
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱	
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱	
گزارش روزانه فروش		
قیمت کل:	۵۰۰۳۰۰	ریال
تخفیف:	۴۵۶۰	ریال
ارزش افزوده:	۱۵۷۰	ریال
مبلغ دریافتی:	۴۹۷۳۱۰	ریال
دفعات فروش:	۱۰	

۷-۳) چاپ فاکتور با شماره (سری پلاس)

این منو جهت چاپ فاکتور مجدد (در همان روز) با شماره فاکتور است.

به عنوان مثال اگر فاکتوری که چاپ کرده اید را با

وارد شدن در این منو و زدن شماره فاکتور و کلید **چاپ** فاکتور با همان شماره ای که وارد کردید چاپ می شود.

منو ← گزارشات فروش ← چاپ فاکتور با شماره ←

وارد کردن شماره فاکتور ← زدن **چاپ**

۸-۳) چاپ مشخصات کالا

در این گزارش می توان لیست کلیدهای حافظه فوری ترازو به همراه قیمت آن ها را پرینت گرفت.

۹-۳) گزارش موجودی حافظه (سری پلاس)

این ترازو قابلیت ویژه انبارداری را نیز دارد، در صورت وارد کردن موجودی در کالا با هر بار فروش از موجودی حافظه مورد نظر کسر می شود.

در این گزارش می توان موجودی حافظه های فوری ترازو را پرینت گرفت.

۱۰-۳) گزارش کسری ها (سری پلاس)

در این گزارش لیست کالاهایی که موجودی آن ها کمتر از نقطه سفارش است چاپ می شود.

شرکت مهندسی توزین صدر		
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱	
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱	
لیست حافظه فوری		
شماره حافظه	نام کالا	قیمت
۱	شیرینی دانمارکی	۴۵۶۰۰۰
۲	شیرینی تر	۶۹۸۰۰۰
۳	پای سیب	۷۵۳۰۰۰

شرکت مهندسی توزین صدر		
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱	
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱	
لیست موجودی حافظه فوری		
شماره حافظه	نام کالا	موجودی
۱	شیرینی دانمارکی	۴۵۶/۰۰۰
۲	شیرینی تر	۶۹۸/۰۰۰
۳	پای سیب	۷۵۳/۰۰۰
۴	شمع	۱۶۰۰

شرکت مهندسی توزین صدر		
شماره ترازو: ۱	شماره غرفه: ۱	
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸	ساعت: ۱۲:۱۱	
لیست کسری موجودی حافظه		
نام کالا	موجودی	نقطه سفارش
شیرینی دانمارکی	۱۰۵/۰۰۰	۴۵۶/۰۰۰
شیرینی تر	۵۰۳/۵۰۰	۶۹۸/۰۰۰
پای سیب	۳۰۱/۰۰۰	۷۵۳/۰۰۰
شمع	۴	۱۶۰۰

بخش چهارم

(۴) تنظیمات دستگاه

(۱-۴) تنظیمات پارسنگ

در این منو می توان مقدار پارسنگ های خالص فروشی را تعریف کرد. با ورود به این منو ابتدا شماره پارسنگ را وارد کرده و با زدن کلید  به مرحله بعد رفته و سپس مقدار پارسنگ را به گرم وارد نموده و توسط کلید  نمایید.

(۲-۴) تنظیمات عملیات ترازو

در این منو می توان عملیات مربوط به فروش را فعال / غیر فعال کرد.

(۱-۲-۴) فروش با وزن پایدار

فروش ترازو با وزن پایدار به این صورت است که؛ وزنی که بر روی ترازو قرار می دهیم تا زمانی که ثابت نماند نمیتوان عملیات فروش را ادامه داد. (با پایدار بودن وزن نماد آن بر روی نمایشگر روشن می شود).

(۲-۲-۴) فروش با برگشت به صفر

فروش با برگشت به این صورت است که؛ وزنی که بر روی ترازو قرار می دهیم برای ادامه عملیات فروش باید وزن را برداریم تا ترازو مقدار صفر را نشان دهد سپس کالای بعدی را بر روی ترازو قرار داده و عملیات فروش را انجام دهیم.

(۳-۲-۴) فروش دستی

با این عملکرد می توان انجام فروش با وارد کردن تعداد / مبلغ دستی را فعال / غیرفعال کرد.

(۴-۲-۴) عملکرد کنترل حذف

این گزینه می توان عملیات حذف کالا در حین فروش را فعال / غیرفعال کرد.

۴-۲-۵) عملکرد تغییر قیمت

با این عملکرد می توان تغییر قیمت بر روی موقت یا دائم تغییر داد و یا غیرفعال کرد.

۴-۲-۶) پارسنگ بعد از چاپ :

در صورت فعال بودن این آیتم بعد از اتمام عملیات فروش با فشردن کلید  مفاد پارسنگ شده خنثی شده و به وزن اضافه می شود.

۴-۲-۷) حذف گزارش قبل از تغییرات (سری پرینتر دار)

در صورت فعال بودن این قابلیت حذف گزارشات قبل از تغییرات الزامی می باشد.

۴-۳) تنظیمات فیلدهای حافظه ها (سری پلاس)

در این منو می توان فیلدهای تعریف حافظه شامل بارکد کالا، کد کالا، گروه کالا، موجودی کالا، قیمت خرید کالا، نقطه سفارش، درصد مالیات و درصد تخفیف را فعال / غیرفعال کرد. با غیر فعال کردن گزینه مورد نظر در تعریف حافظه حذف می شود.

۴-۴) تنظیم ساعت

جهت تنظیم ابتدا ساعت و دقیقه را توسط اعداد وارد کرده و برای ذخیره کلید  را بزنید.

۴-۵) تنظیم تاریخ

جهت تنظیم ابتدا سال، ماه و روز را توسط اعداد وارد کرده و برای ذخیره کلید  را بزنید مثال: ۱۳۹۸۰۷۱۵ کلید (از چپ به راست)

نکته : جهت تغییر ساعت یا تاریخ می بایست قبل از تغییر ابتدا از منوی تنظیمات دستگاه ← حذف اطلاعات ← حذف اطلاعات فروش ← عدد ۱ را بزنید و گزارش های ترازو را پاک کنید. (با پاک کردن گزارش ها اطلاعات و سوابق فروش پاک شده و قابل برگشت نیستند)

۴-۶) تنظیم محافظ نمایشگر

برای تنظیم محافظ نمایشگر در حالت های بدون کار یکی از گزینه های خاموش شدن نمایشگر، نمایش ساعت و یا غیرفعال را انتخاب کنید. ترازو پس از یک دقیقه بدون کار ماندن به حالت انتخاب شده می رود.

۴-۷) تخفیف کالا (سری پلاس)

با ورود به منوی فعال کردن تخفیف دو نوع تخفیف می توان انتخاب کرد؛ توجه؛ در هر زمان فقط یک نوع از تخفیف های زیر می تواند فعال باشد. تخفیف کالایی؛ با فعال کردن این گزینه مقدار درصد تخفیف وارد شده در تعریف هر کالا در هنگام فروش بر روی آن به عنوان تخفیف اعمال می شود. تخفیف کلی؛ با فعال کردن تخفیف کل و سپس در مرحله بعد درصد آن، در انتهای فاکتور به درصد وارد شده در این مرحله تخفیف اعمال می شود. (بر روی فروش های دستی وزنی و تعدادی تخفیف اعمال نمی شود).

۴-۸) مالیات بر ارزش افزوده (سری پلاس)

ابتدا در منوی تنظیمات دستگاه فعال کردن مالیات را انتخاب و آن را فعال و سپس در مرحله مالیات فروش مستقیم میزان درصد مالیات اعمالی بر روی فروش های دستی را وارد کنید. با فعال کردن مالیات درصد مالیات وارد شده در تعریف هر حافظه بر روی مبلغ کل آن اعمال می شود.

۴-۹) حذف اطلاعات

حذف اطلاعات شامل ۴ بخش زیر می باشد

۴-۹-۱) حذف یک حافظه کالا

با انتخاب این گزینه و زدن شماره حافظه و کلید منو ذخیره ، حافظه مورد نظر حذف می شود. (این امکان نیاز به صفر کردن گزارش ها دارد، در صورت عدم حذف گزارش ها بدلیل تغییر در محاسبات این عملکرد امکانپذیر نخواهد بود).

۴-۹-۲) حذف همه حافظه های کالا

با انتخاب این منو و تایید تمام کالاهای تعریف شده حذف خواهد شد. (این امکان نیاز به صفر کردن گزارش ها دارد، در صورت عدم حذف گزارش ها بدلیل تغییر در محاسبات این عملکرد امکانپذیر نخواهد بود).

۴-۹-۳) حذف اطلاعات فروش

با انتخاب این منو و تایید تمام گزارش های فروش حذف می شود.

۴-۹-۴) ریست شماره فاکتور

با انتخاب این منو و تایید شماره فاکتور فروش از ۱ آغاز می شود.

۴-۱۰) فعال کردن بازر

با این منو می توان صدای بازر (بوق) دستگاه را فعال / غیر فعال کرد.

۴-۱۱) نمایش ورژن

در منوی تنظیمات میتوان ورژن نرم افزار ترازو همراه با ظرفیت وزنی ترازو و سطح ولتاژ باتری را مشاهده کرد.

۴-۱۲) فعال کردن ذخیره فروش (سری پرینتردار)

در صورت غیر فعال بودن گزارشات فروش در دستگاه ذخیره نمی شود.

۴-۱۳) تنظیم پورت سریال جانبی

توجه: لطفاً جهت اتصال فقط از کابل های موجود در بسته بندی ترازو استفاده کنید.
در صورت استفاده از کابل متفرقه و آسیب رساندن به ترازو، هزینه تعمیرات اخذ و جزء موارد گارانتی محسوب نمی شود. در این منو ۳ گزینه کارخوان بانکی و ارسال وزن و چاپگر لیبل وجود دارد.

۴-۱۳-۱) کارخوان بانکی

با انتخاب این گزینه و سپس انتخاب نوع بانک دستگاه کارخوان متصل به ترازو، ترازو یک کد فعالسازی نیاز دارد که می بایست حتماً از شرکت اخذ شود. جهت گرفتن کد فعالسازی در ساعات اداری با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

۴-۱۳-۲) ارسال وزن

این گزینه جهت ارسال مقدار وزن به کامپیوتر می باشد. با فعال کردن این گزینه در هنگام توزین مقدار آن بر روی پورت سریال جانبی ارسال می شود.

چاپگر لیبل
جهت اتصال لیبل به ترازو باید بودریت ترازو و چاپگر لیبل با هم منطبق باشند،
با ورود به این منو این تنظیم را توسط فشردن کلید اعداد انجام دهید.

۵-۱) تنظیمات چاپگر

۵-۱-۱) انتخاب نوع چاپگر

جهت تنظیم چاپگر ترازو و در حالت رسید، چاپگر لیبل، و یا هر دو (رسید و چاپگر
لیبل به صورت همزمان) به روش ذیل عمل کنید.
نکته : در صورت انتخاب چاپگر در حالت لیبل و یا هر دو نیاز است یک دستگاه
لیبل پرینتر به دستگاه متصل باشد.

تنظیم بودریت دستگاه در بخش ۴ (تنظیم پورت سریال جانبی) شرح داده شده است.
هشدار : قبل از تهیه دستگاه لیبل پرینتر با خدمات پس از فروش صدر مشورت
کنید، فقط چند مدل لیبل پرینتر وجود دارد که با ترازو میتواند اتصال برقرار کند.

۵-۱-۲) تنظیمات چاپگر رسید

کلیه تنظیمات متن بر روی رسید در این منو انجام می شود، هر آیتم با یک عدد
مشخص شده است، توسط کلید اعداد شماره مورد نظر را فشار دهید و سپس
تنظیم یا متن مورد نظر را وارد کنید.

۵-۲) تنظیمات بارکد

کلیه تنظیمات بارکد در منوی تنظیمات چاپگر می باشد.

۱ - چاپ بارکد سطر : جهت چاپ بارکد هر کالا می باشد.

۲ - فلگ بارکد سطر : میتوان ۲ رقم ابتدای فاکتور (فلگ بارکد) جهت فروش
وزنی، فروش تعدادی، فروش دستی را توسط کلید اعداد و کلید  تنظیم کرد.

۳- بارکد کلی : فعال کردن چاپ بارکد کلی و فرمت بارکد کلی به حالت صدر یا هلو در این منو انجام می شود.

نکته : فرمت بارکد در محصولات پرینتر دار و پلاس به شرح ذیل می باشد.

۳-۵ نمونه های بارکدهای پیش فرض

بارکد فروش وزنی کالای ۱۰۰۰۱
با وزن ۹/۹۷۰ کیلوگرم



2710001099702

چک سام وزن کد کالا فلگ

بارکد کالای تعدادی با کد ۱۰۰۰۴
با تعداد یک عدد



2910004000013

چک سام تعداد کد کالا فلگ

بارکد فروش دستی تعدادی
به مبلغ ۷۸۰۰



2598000078008

چک سام قیمت کل کد فروش تعدادی فلگ

بارکد فروش دستی وزنی
به مبلغ ۱۴۹۶۹۹



2999001496995

چک سام قیمت کل کد فروش وزنی فلگ


بارکد تجمیعی (هلو)



01000000002572

چک سام آی دی فاکتور شماره ترازو

بارکد تجمیعی (صدر)



25101000002563

آی دی فاکتور شماره ترازو شماره غرفه فلگ ثابت ۲۵

بارکد دوبعدی (کیو آرکد)



نکته : جهت اسکن بارکد دو بعدی نیاز به بارکدخوان مخصوص (بارکدخوان دو بعدی) می باشد. بارکد دوبعدی شامل تمامی بارکدهای موجود در فاکتور می باشد.

۴-۵ چاپ جمع وزن و تعداد

با فعال سازی این قابلیت در تنظیمات چاپگر جمع کل مقادیر وزن و تعداد در انتهای فاکتور درج شود.

۵-۵) تنظیمات واحد پول
با ورود به منو، وارد بخش "تنظیمات چاپگر" شوید، از این طریق میتوان واحد پول ترازو را ریال و یا تومان تنظیم کرد. این واحد در فاکتور فروش و گزارشها استفاده می‌شود.

۵-۶) چاپ نام کاربر و غرفه
با این گزینه می‌توان چاپ نام کاربر و نام غرفه را در فاکتور فروش فعال/غیرفعال کرد.

۵-۷) گرد کردن
در این منو می‌توان رند کردن مبلغ قابل پرداخت را در فاکتور فروش فعال / غیر فعال کرد. با فعال کردن این گزینه مقدار گرد کردن دو مقدار ۵۰ و ۱۰۰ می‌توان انتخاب کرده و در منو بعدی روش گرد کردن که شامل دو گزینه رند کردن به عدد کمتر و رند کردن به عدد نزدیکتر را انتخاب کرد. این عملکرد فقط در چاپ فاکتور اعمال شده و در گزارشهای فروش تاثیری ندارد.

بخش ششم

۶) توابع فلش مموری (سری پلاس)

در این قسمت میتوان حافظه ها را بر روی فلش، از فلش بر روی ترازو، یا ریز فروش را بر روی فلش ذخیره کرد :

پس از اتصال فلش مموری به ترازو بعد از ۳ الی ۴ ثانیه بعد از لود شدن فلش می‌توان وارد منوی توابع فلش مموری شد.

- ذخیره کالا از فلش مموری: ذخیره حافظه در ترازو را می‌زنید و منتظر میمانید تا کالاها بر روی ترازو ذخیره شود.

- ذخیره کالا در فلش مموری: ذخیره در فلش مموری را می‌زنید و منتظر میمانید تا کالاها بر روی فلش مموری ذخیره شود.

- ذخیره گزارش ریز فروش: گزارش ریز فروش را می‌زنید و منتظر میمانید تا گزارش بر روی فلش مموری ذخیره شود.

- بعد از انجام دادن موارد فوق خروج فلش مموری را بزنید

بخش هفتم

(۷) تنظیمات شبکه (سری پلاس)

(۱-۷) نوع شبکه (در ترازوهای دارای وای فای)

از این منو می توان نوع شبکه را بر روی وای فای و کابلی تنظیم کرد. با انتخاب وای فای لیستی از شبکه های وای فای در دسترس نمایش داده می شود و با انتخاب شماره شبکه مورد نظر و وارد کردن رمز عبور آن به شبکه مورد نظر وصل می شود. نکته: رمز عبور شبکه می بایست فقط عدد باشد. با تغییر نوع شبکه یکبار ترازو را خاموش و روشن کنید.

(۲-۷) تنظیمات آی پی

از این منو میتوان IP ترازو، IP سرور و IP گیت وی را تنظیم کرد. بعد از تنظیم آی پی های مورد نظر می بایست ترازو یک بار خاموش و روشن شود. آی پی می بایست ۳ رقم ۳ رقم وارد شود.

(۳-۷) مد اتصال به شبکه

در این منو می توان حالت اتصال به شبکه را بر روی سرور یا کلاینت قرارداد. (برای اتصال به نرم افزار ارتباط آنلاین باید بر روی کلاینت تنظیم شود.)

(۴-۷) پورت شبکه

با انتخاب این منو پورت ارتباط شبکه قابل تنظیم است. (برای اتصال به نرم افزار ارتباط آنلاین باید بر روی ۵۰۰۰ تنظیم شود)

بخش هشتم

۸) ثبت مشخصات کاربران (سری پلاس)

در این منو می توان کاربران ترازو را تعریف و میزان سطح دسترسی آن ها را تعیین کرد و به هر کدام رمز عبور مختص به خود اختصاص دهند. برای تغییر کاربر در حین کار با ترازو کلید  و کلید  را زده تا شناسه کاربر و رمز عبور را وارد کرده تا با کاربر مورد نظر وارد ترازو شوید.

۸ - ۱) کنترل دسترسی

در این منو می توان ورود با کاربر در حین روشن کردن ترازو را فعال / غیر فعال کرد. با فعال کردن این گزینه هنگامی که ترازو روشن می شود شناسه و رمز عبور کاربر پرسیده می شود و بدون وارد کردن آن وارد ترازو نمی شود.

۸ - ۲) تعریف مدیر

با ورود به این بخش می توان رمز عبور مدیر را تغییر داد، ابتدا رمز قبلی را وارد کرده سپس رمز جدید را وارد کرده و در منو بعد می توان نام مدیر را وارد کرده و کلید  را برای ذخیره بزنید. شناسه پیش فرض مدیر ۰ و رمز عبور پیش فرض نیز ۰ می باشد. مدیر به تمامی منوها دسترسی دارد.

۸ - ۳) تعریف صندوقدار

با ورود به این منو می توان کاربر را به همراه نام، رمز عبور و تعیین دسترسی به منوها را تعریف کرد. ترازو دارای کاربر پیش فرض با شناسه ۱ و رمز عبور ۱ با دسترسی فقط به گزارشات فروش دارد. شناسه کاربر می تواند از ۱ تا ۹ تعریف شود. توجه: در هنگام ورود می توان با کلید برگشت وارد ترازو شد، بدون دسترسی به تنظیمات.

نکته: اگر به هر طریقی رمز خود را فراموش کردید از شرکت یا نماینده سؤال فرمائید.

ویستا

T-Plus

70000



T-plus



Vista-P



70000



Vista Plus

آدرس کارخانه: تهران، خیابان دماوند، خیابان یکم غربی اتحاد، بن بست خرم، پلاک ۳۵/۱

مرکز ارتباط با مشتریان
خط ویژه: ۰۲۱-۹۱۰۹۰۶۴۴
۰۲۱-۷۷۷۸۴۶۴۱-۵۱

sadrgroup